



Linha de produtos Baseline

Ajax SpaceControl Jeweller

Comando sem fios para controlo do sistema Ajax.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SIA
CP-01


UL®
LISTED

4 botões




Armar

Arma o sistema



Desarmar

Desarma o sistema



Modo "Noturno"


Ativa o Modo Noturno (arma os dispositivos para segurança do perímetro)



Pânico

Notifica a empresa de segurança e os utilizadores de perigo ou emergência


Proteção contra ativação acidental do alarme: duplo clique ou premir contínuo



Jeweller


tecnologia de comunicação

- Até 1300 metros de comunicação por rádio em espaço aberto
- Encriptação e autenticação do dispositivo para prevenir contra o spoofing
- Indicação de execução de comando através do LED



Autonomia sem falhas

- Até 5 anos de funcionamento
- Pilha substituível pré-instalada
- Aviso de pilha fraca



Configuração rápida

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Pode ser transportado no bolso ou num porta-chaves

Conformidade EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilidade Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX, ReX 2	Comunicação com o painel de controlo Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de venda. Alcance da comunicação Jeweller até 1300 m Em espaço aberto.	Fonte de alimentação Pilha 1 × CR2032 Pré-instalada. Vida útil da pilha até 5 anos
Instalação Intervalo de temperatura de funcionamento entre –25 °C e +50 °C Humidade de funcionamento até 95% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco preto Dimensões 65 × 37 × 10 mm Peso 13 g	Conjunto completo Ajax SpaceControl Jeweller 1 × pilha CR2032 (pré-instalada) Guia rápido	



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems